

A partir del dia **1 de juny de 2021** es faran efectius els canvis previstos en l'estructura tarifària de les factures de llum. Aquest canvi, regulat per llei, afectarà tant contractes domèstics i de petites empreses (de fins a 15 kW) com d'empreses de gran dimensió (a partir de 15 kW).

Canvis per als contractes de més de 15 kW

Aquests canvis afectaran les tarifes 3.0A i superiors. A continuació es mostra una taula que reflecteix quines seran les noves denominacions de les tarifes existents.

TENSIÓ	DENOMINACIÓ ACTUAL		DENOMINACIÓ NOVA (a partir de l'1 de juny de 2021)
Baixa tensió	3.0A	⇒	3.0TD
Alta tensió	3.1A (inferior a 30 kV)	⇒	6.1TD
	6.1A	⇒	6.1TD
	3.1A (igual o superior a 30 kV)	⇒	6.2TD
	6.2	⇒	6.2TD
	6.3	⇒	6.3TD
	6.4	⇒	6.4TD

La nova tarifa 3.0TD tindrà 6 períodes d'energia (preu d'energia), 6 períodes de potència i 4 temporades. Aquestes temporades dependran de la zona geogràfica i del mes en què ens trobem. Tot seguit es poden veure dues taules informatives sobre les temporades i els períodes d'energia (que dependran de la temporada i l'horari):

TEMPORADES PER ZONA GEOGRÀFICA I MES												
Mes	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre
PENÍNSULA	ALTA	ALTA	MITJANA ALTA	BAIXA	BAIXA	MITJANA	ALTA	MITJANA	MITJANA	BAIXA	MITJANA ALTA	ALTA
BALEARS	MITJANA	MITJANA	BAIXA	BAIXA	MITJANA ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	MITJANA ALTA	BAIXA	MITJANA
CANÀRIES	MITJANA	MITJANA	MITJANA	BAIXA	BAIXA	BAIXA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	MITJANA ALTA	MITJANA ALTA
CEUTA	ALTA	ALTA	MITJANA	BAIXA	BAIXA	BAIXA	MITJANA ALTA	ALTA	ALTA	MITJANA ALTA	MITJANA	MITJANA
MELILLA	ALTA	MITJANA ALTA	BAIXA	BAIXA	BAIXA	MITJANA	ALTA	ALTA	ALTA	MITJANA	MITJANA	MITJANA ALTA

PERÍODES PER TEMPORADA I HORA				
TEMPORADA	ALTA	MITJANA ALTA	MITJANA	BAIXA
00:00 - 08:00	P6	P6	P6	P6
08:00 - 09:00	P2	P3	P4	P5
09:00 - 14:00	P1	P2	P3	P4
14:00 - 18:00	P2	P3	P4	P5
18:00 - 22:00	P1	P2	P3	P4
22:00 - 00:00	P2	P3	P4	P5

IMPORTANT: els caps de setmana i els festius estatals sempre serà període P6.

A partir de les dues taules anteriors es generen noves taules que depenen directament d'elles. Tot seguit es mostren les taules de referència per a territori peninsular i balear, on es pot consultar el període horari (preu d'energia) per a cada cas:

PENÍNSULA

Mes	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Dissabtes, diumenges i festius estats
TEMPORADA	ALTA	ALTA	MITJANA ALTA	BAIXA	BAIXA	MITJANA	ALTA	MITJANA	MITJANA	BAIXA	MITJANA ALTA	ALTA	
00:00 - 01:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
01:00 - 02:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
02:00 - 03:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
03:00 - 04:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
04:00 - 05:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
05:00 - 06:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
06:00 - 07:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
07:00 - 08:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
08:00 - 09:00	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
09:00 - 10:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
10:00 - 11:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
11:00 - 12:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
12:00 - 13:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
13:00 - 14:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
14:00 - 15:00	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
15:00 - 16:00	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
16:00 - 17:00	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
17:00 - 18:00	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
18:00 - 19:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
19:00 - 20:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
20:00 - 21:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
21:00 - 22:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
22:00 - 23:00	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
23:00 - 00:00	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6

(taula de Balears en la següent pàgina)

BALEARS

Mes	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Dissabtes, diumenges i festius estatals
TEMPORADA	MITJANA	MITJANA	BAIXA	BAIXA	MITJANA ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	MITJANA ALTA	BAIXA	MITJANA	
00:00 - 01:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
01:00 - 02:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
02:00 - 03:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
03:00 - 04:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
04:00 - 05:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
05:00 - 06:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
06:00 - 07:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
07:00 - 08:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
08:00 - 09:00	P4	P4	P5	P5	P3	P2	P2	P2	P2	P3	P5	P4	P6
09:00 - 10:00	P3	P3	P4	P4	P2	P1	P1	P1	P1	P2	P4	P3	P6
10:00 - 11:00	P3	P3	P4	P4	P2	P1	P1	P1	P1	P2	P4	P3	P6
11:00 - 12:00	P3	P3	P4	P4	P2	P1	P1	P1	P1	P2	P4	P3	P6
12:00 - 13:00	P3	P3	P4	P4	P2	P1	P1	P1	P1	P2	P4	P3	P6
13:00 - 14:00	P3	P3	P4	P4	P2	P1	P1	P1	P1	P2	P4	P3	P6
14:00 - 15:00	P4	P4	P5	P5	P3	P2	P2	P2	P2	P3	P5	P4	P6
15:00 - 16:00	P4	P4	P5	P5	P3	P2	P2	P2	P2	P3	P5	P4	P6
16:00 - 17:00	P4	P4	P5	P5	P3	P2	P2	P2	P2	P3	P5	P4	P6
17:00 - 18:00	P4	P4	P5	P5	P3	P2	P2	P2	P2	P3	P5	P4	P6
18:00 - 19:00	P3	P3	P4	P4	P2	P1	P1	P1	P1	P2	P4	P3	P6
19:00 - 20:00	P3	P3	P4	P4	P2	P1	P1	P1	P1	P2	P4	P3	P6
20:00 - 21:00	P3	P3	P4	P4	P2	P1	P1	P1	P1	P2	P4	P3	P6
21:00 - 22:00	P3	P3	P4	P4	P2	P1	P1	P1	P1	P2	P4	P3	P6
22:00 - 23:00	P4	P4	P5	P5	P3	P2	P2	P2	P2	P3	P5	P4	P6
23:00 - 00:00	P4	P4	P5	P5	P3	P2	P2	P2	P2	P3	P5	P4	P6

Criteri de potència creixent

Les actuals tarifes 3.0A, que passaran a denominar-se 3.0TD, passaran de tenir 3 períodes horaris d'energia a tenir 6 períodes. Per a cadascun d'aquests períodes es podrà contractar una potència diferent, sempre que la potència contractada en un període concret sigui igual o superior a la del període immediatament anterior. Per exemple, la potència del període P3 sempre haurà de ser igual o superior a la del període P2.

Adaptació de les potències als nous períodes

Als contractes que actualment tenen la tarifa 3.1 se'ls aplicaran les següents potències:

- Al nou període P1 se li aplicarà la potència contractada en el P1 actual.
- Als nous períodes P2, P3, P4 i P5 se'ls aplicarà la potència contractada en l'actual P2.
- En el nou període P6 se li aplicarà la potència contractada en el període P3 actual.

En el moment d'aplicar aquests canvis, si les potències resultants són inferiors a les potències immediatament anteriors, la potència aplicada serà la mateixa que la del període immediatament anterior. Per exemple, si en fer l'actualització a les noves potències resultés que la nova P2 té un valor inferior a la nova P1 s'ajustarà el valor d'aquesta nova P2 perquè sigui com a mínim igual al valor de la nova de P1.

Si necessitès més informació sobre aquests nous canvis, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.